

Okvir za utičnicu

Dizajnerski okvir TapHome za utičnicu. Kompatibilan s Legrand Mosaic. Materijal Fenix NTM: bijela, antracit, crna. Montažna ploča prodaje se zasebno.



Pregled

Dimenzije	80 × 80 × 8 mm
Radna temperatura	-10 ... 60 °C
Stupanj zaštite IP	IP20

Elegantan okvir za utičnicu izrađen je od istog materijala kao prekidači i regulatori te im dimenzijski odgovara.

Napomena: montažnu ploču potrebno je naručiti zasebno.

Varijante proizvoda

	Šifra za narudžbu	Farba	EAN
	SOCKET-C-F-1.0-AN	Antracit	8586022952517
	SOCKET-C-F-1.0-BE	Béžová	8586022942532
	SOCKET-C-F-1.0-BK	Čierna	8586022942525
	SOCKET-C-F-1.0-WH	Biela	8586022932502

Tehničke specifikacije

OPĆENITO	
Materijal	Fenix NTM (anti-fingerprint, super-matte)
Kompatibilnost	Legrand Mosaic (230V sockets, USB chargers)
Boje	Biela, Antracit, Čierna, Béžová

Kompatibilno s Legrand Mosaic

Pozor: sam mehanizam utičnice nije uključen. Potrebno ga je kupiti zasebno.

- Kompatibilne su sve utičnice 230 V
- Kompatibilni su zasebni USB punjači
- LAN priključnice su djelomično kompatibilne: pristaju, ali ne sjedaju čvrsto
- Utičnica s USB punjačem ima nekompatibilan oblik i ne može se koristiti
- Rasvjetni elementi imaju drugačiji sustav pričvršćivanja na klik i nisu kompatibilni

Varijante boja

- Bijela: Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
- Antracit: Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
- Crna: Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00

Ugradnja i demontaža

Ugradnja: Najprije se montažni okvir pričvrsti na podžbuknu kutiju tako da strelica s oznakom „TOP” bude okrenuta prema gore, a ventilacijski otvori prema dolje. Zatim se proizvod nasadi na montažni okvir: najprije se kukice na gornjoj strani proizvoda umetnu u okvir, a zatim se laganim pritiskom učvrsti donji dio.

Demontaža: Uski plosnati odvijač umetne se u mali utor na kukici na donjoj strani montažnog okvira. Kukica se odvijačem lagano odigne iz ležišta i pridrži rukom kako se ne bi vratila u početni položaj. Postupak se ponovi na kukici s druge strane, čime se oslobađa donji dio proizvoda i proizvod se može u potpunosti skinuti.

[Video: ugradnja i demontaža](#)

Stranica proizvoda

<https://hardware.taphome.com/socket/>

