

# Aljzatkeret

TapHome dizájn aljzatkeret. Kompatibilis Legrand Mosaic-kal. Fenix NTM anyag – fehér, antracit, fekete. Szerelőlap külön rendelendő.



## Áttekintés

Méretek	80 × 80 × 8 mm
Üzemi hőmérséklet	-10 ... 60 °C
IP védetség	IP20

Dizájn burkolat az aljzatokhoz. Ugyanabból az anyagból készül, mint a kapcsolók és vezérlők, és méretben kompatibilis velük.

Figyelem: A szerelőlapot külön kell megrendelni.

## Termékváltozatok

Rendelési kód	Farba	EAN
SOCKET-C-F-1.0-AN	Antracit	 8586022952517
SOCKET-C-F-1.0-BE	Béžová	 8586022942532
SOCKET-C-F-1.0-BK	Čierna	 8586022942525
SOCKET-C-F-1.0-WH	Biela	 8586022932502

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS

Anyag	Fenix NTM (anti-fingerprint, super-matte)
Kompatibilitás	Legrand Mosaic (230V sockets, USB chargers)
Színek	Biela, Antracit, Čierna, Béžová

## Kompatibilis a Legrand Mosaic-kal

Figyelem: magát a foglalat részt nem tartalmazza. Külön kell megvásárolni.

- Minden 230 V-os aljzat kompatibilis
- Külön USB-töltők kompatibilisek
- A LAN csatlakozók részben kompatibilisek – illeszkednek, de nincsenek erősen kattánva
- Az USB-töltő aljzata nem kompatibilis, ezért nem használható
- A világítás más rápattintható rendszerrel rendelkezik, és nem kompatibilis

## Színes változatok

- Fehér: Fenix NTM 0032 Bianco Kos, RAL CLASSIC / 9016
- Antracit: Fenix NTM 0724 Grigio Bromo, RAL CLASSIC / 7012
- Fekete: Fenix NTM 0720 Nero Ingo, RAL DESIGN / 000 25 00

## Szerelés és szétszerelés

**Szerelés:** Először rögzítjük a szerelőkeretet a KU szerelési dobozra, ügyelve arra, hogy a “TOP” feliratú nyíl felfelé, a szellőzőnyílások pedig lefelé nézzenek. Ezt követően a terméket a szerelőkeretre pattintjuk úgy, hogy először a termék felső részén lévő fogakat illesztjük be a keretbe, majd enyhe nyomással rögzítjük az alsó részt. **Szétszerelés:** Keskeny lapos csavarhúzóval helyezünk a szerelőkeret alsó részén lévő kis bemetszésbe. Finoman kifeszítjük a fogat a helyéről, és kézzel megtartjuk, hogy ne ugorjon vissza eredeti helyzetébe. Ezt a műveletet megismételjük a másik oldalon is, így az alsó rész felszabadul, és a terméket teljesen kiemelhetjük.

### [Mounting and dismounting](#)



Termékoldal

[https://hardware.taphome.com/  
socket/](https://hardware.taphome.com/socket/)

